

# PLANTA ELÉCTRICA

## DGR12001ES

# DUCATI



Tablero de control

### GENERADOR

Potencia máxima	Potencia continua	Voltaje	Fases	Corriente	Frecuencia	Regulación
12 Kw	11 Kw	110V - 220V	1 (Bifasico)	50Amp	60Hz	AVR
<b>Tomas de conexión</b>						
2x dobles 110V / 20A + 1x tres orificios 110V / 30A, 1x Cuatro orificios 110V-220V / 30A , 1x Cuatro orificios 110V-220V / 50A						

### MOTOR

Tipo	Potencia	Cilindrada	Diámetro x Carrera	Tipo de combustible	Depósito de combustible
4 tiempos OHV 2 cilindros	16,5 Kw / 22 Hp	670 c.c.	78 x 70 mm	Gasolina	36 L
<b>Consumo de combustible</b>	<b>Refrigeracion</b>	<b>Tipo de aceite</b>	<b>Tipo de arranque</b>	<b>Capacidad de aceite</b>	
8,7 L/h	Aire forzada	20w50	Eléctrico	1,60 L	

\*Este equipo está diseñado para uso de emergencia, no se recomienda para trabajo continuo. - \*Las fotografías son ilustrativas.

\*Válidas de la oferta: 10 días hábiles



Official  
Licensed  
Product